



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## RS-N1

**Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego**

**Index: RS-N1**

**Nadajnik podtynkowy sterowania radiowego.**

Nadajnik podtynkowy wraz z elektronicznym przekaźnikiem radiowym służy **do zdalnego sterowania** bram, rolet, oświetlenia, uzbrajania systemów alarmowych, itp. **System zdalnego sterowania** składa się z nadajnika i odbiornika (przełącznik). Istnieje możliwość współpracy wielu nadajników z jednym odbiornikiem oraz pojedynczego nadajnika z wieloma odbiornikami.



## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

<b>RS-N1</b>	jednoprzyciskowy
<b>RS-N2</b>	dwuprzyciskowy
<b>RS-N3</b>	trzyprzyciskowy
<b>RS-N4</b>	czteroprzyciskowy



Nadajnik radiowy RS-N... współpracuje z dedykowanymi urządzeniami produkcji F&F: odbiornikiem monostabilnym RS-407M i odbiornikiem bistabilnym RS-407B.

### Działanie

Impuls spowodowany naciśnięciem podłączonego do nadajnika przycisku powoduje przesłanie kodowanego sygnału do odbiornika. Nadajnik posiada zabezpieczenie przed zerwaniem transmisji po puszczeniu przycisku. Dzięki temu nawet najkrótsza aktywacja funkcji powoduje transmisję pełnej ramki danych. Transmisja danych z nadajnika sygnalizowana jest miganiem czerwonej LED.

Instrukcja programowania (parowania nadajnika z odbiornikiem) załączona jest wraz z odbiornikiem RS-407M i RS-407B.

## DANE TECHNICZNE

Częstotliwość radiowa	868 MHz
System kodu zmiennego (karuzelowego)	Tak
Zasięg nadajnika	100 m
Liczba komend	1
Z ręcznym nadajnikiem radiowym	Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego	Tak
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego	Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym	Tak
Pokrywa ochronna klawiatury	Nie
Zasilanie	Bateria (akumulator)

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS