



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



CDM-07-W

Detektor dymu z wifi

Index: CDM-07-W

Bateryjny detektor do wczesnego wykrywania **dymu** w pomieszczeniach zamkniętych
z komunikacją **Wi-Fi (aplikacja TUYA)**

Sygnalizacja optyczna i akustyczna

Posiada **certyfikat zgodności z normą EN14604:2005/AC1:2008**



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie

Czujnik dymu CDM-07-W wyposażono w nowoczesny sensor optyczny, co gwarantuje jego wysoką skuteczność w reagowaniu na obecność dymu poprzez aktywację głośnej sygnalizacji dźwiękowej oraz wizualnej. Ze względu na swoje kompaktowe wymiary i prostotę instalacji, jest to idealne rozwiązanie do montażu w warunkach mieszkalnych.

Ważna informacja! Czujnik CDM-07-W nie jest przeznaczony do użytku w obiektach handlowych ani przemysłowych jako certyfikowane urządzenie kontrolne, służące do oceny zgodności z obowiązującymi przepisami.

Charakterystyka produktu

- **Przeznaczenie:** Wykrywanie obecności dymu. Urządzenie nie reaguje na czad (tlenek węgla) ani inne gazy.
- **System alarmowy:** Sygnalizacja wizualna (optyczna) i dźwiękowa (akustyczna).
- **Głośność alarmu:** Natężenie dźwięku przekracza 85 dB.
- **Źródło zasilania:** Zasilanie baterią alkaliczną typu 6LR61 9 V.
- **Okres eksploatacji:** Czas użytkowania czujnika wynosi 10 lat
- **Współczynnik ochrony IP** 40
- **Certyfikacja:** Wysoka jakość produktu została poświadczona certyfikatem zgodności z normą EN14604:2005/AC1:2008.
- **Certyfikacja SGS**
- **Testowany w Polsce**
- **Budowa:** Konstrukcja czujnika została zaprojektowana tak, aby uniemożliwić ingerencję ze strony osób nieupoważnionych

Komunikacja wifi i aplikacja TUYA

Komunikacja wifi i dostęp do czujnika poprzez aplikację TUYA oznacza, że możemy otrzymywać powiadomienia alarmowe z czujnika na smartfony i tablety z zainstalowaną aplikacją. Aplikacja TUYA jest bezpłatna. Aplikacja do pobrania ze sklepów Google Play oraz App Store za pomocą poniższych kodów:



Detektor CDM-07-W działa poprawnie tylko w sieciach Wi-Fi 2,4 GHz. Przed dodaniem urządzenia do aplikacji należy podłączyć telefon do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, do której będzie łączył się detektor.

DANE TECHNICZNE

Sygnał optyczny	Tak
Sygnał dźwiękowy	Tak
Głośność	0 dB(A)
Temperatura zadziałania	0 °C
Czujka dymu	Tak
Praca w sieci przez łącze kablowe	Nie
Praca w sieci przez łącze radiowe (standardowo	Nie
Możliwość łączenia w sieć bezprzewodową (opcjonalnie)	Tak
Napięcie zasilające dla DC	9-9 V
Ze wskaźnikiem napięcia	Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Wysokość/głębokość	45 mm
Średnica	105 mm
Sposób/zasada działania	Optyczny
Głośność	85 dB
Rodzaj przycisku	Kombinowany

Sposób montażu	Inne
Zasilanie podstawowe	Bateria/akumulator
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Zawiera baterię	Roztwór alkaliczny
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Szerokość	0 mm
Długość	0 mm
Numer RAL (zbliżony)	0
Znamionowy prąd załączania	0 A
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna liczba połączeń sieciowych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat