



85745182



## B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., krem

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
Protokół radiowy	KNX Radio

#### Sprzęt

Liczba kanałów	2
Przełączanie na czas letni/zimowy	Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

#### Funkcje

Czas działania	2 min
Przesunięcie czasu astronomicznego	2 h
Zasilanie rezerwowe akumulatora	8 h
Rezerwa mocy w latach	0 y

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika Z blokadą przycisków Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada) Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

#### Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Głębokość	30,30 mm

#### Odpowiednie do

Berker B.x	
------------	--

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----