



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## PK-2P-24V

Przełącznik elektromagnetyczny 24V AC/DC, styki: 2P/2x8A/

Index: PK-2P-24V

Konfiguracja styków: 2 x NO/NC  
Prąd obciążenia: 2 x 8 A  
Napięcie zasilania: 24 V AC/DC

Przełączniki elektromagnetyczne w obudowie jednomodułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 595663 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę przełącznika spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia **przełącznika** jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

#### Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-2P** **24 V** ----- napięcie zasilania

## DANE TECHNICZNE

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Kompletny z gniazdem                           | Nie     |
| Z odłączalnymi zaciskami                       | Nie     |
| Ze wskaźnikiem LED                             | Nie     |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 24-24 V |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC       | 24-24 V |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Liczba styków przełącznych      | 2                  |
| Z wymuszonym prowadzeniem styku | Nie                |
| Wysokość                        | 90 mm              |
| Głębokość                       | 65 mm              |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj styku                    | Podwójny           |
| Stopień ochrony (IP)            | IP20               |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz     | 24-24 V            |
| Napięcie pracy dla DC           | 24-24 V            |
| Prąd znamionowy                 | 8 A                |
| Szerokość                       | 18 mm              |
| Rodzaj napięcia sterowania      | AC/DC              |
| Tryb przełączania napędu        | Monostabilny       |
| Rodzaj napięcia zasilania       | AC/DC              |
| Prąd znamionowy                 | 8 mA               |

Instrukcja

Deklaracja CE