



29846084

Q.x Radio Touch DAB+ alu aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

| | |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

Częstotliwość

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
| Częstotliwość odbiornika radiowego | 87,5 - 108,0 MHz |

Materiały

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kolor | Aluminium |
| Kod RAL | 9006 |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny |
| Obróbka | Lakierowany |

Wymiary

| | |
|------------------------------|----------|
| Wysokość | 70,80 mm |
| Szerokość | 70,80 mm |
| Głębokość | 46,50 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 33 mm |

Łączność

| | |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Przekrój poprzeczny głośnika | 1 - 1 mm ² |
| Przekrój przewodu | 2,50 - 2,50 mm ² |

Funkcje

| | |
|------------------------|-----|
| Zintegrowany zegar DCF | Tak |
|------------------------|-----|

Przechowywanie

| | |
|--------------------------|----|
| Liczba pozycji w pamięci | 16 |
|--------------------------|----|

Sprzęt

| | |
|------------------|---------|
| Typ wyświetlacza | Cyfrowy |
|------------------|---------|

Dodatkowe informacje

| | |
|---------------------|--|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
| Rozgałęzienie | Z 2 przyłączami głośników |
| Montaż | Śruba mocująca poprzez płytkę nośną Montaż pojedynczy i kombinowany |
| Funkcja | Budzik z funkcją drzemki Timer snu Odliczanie Regulacja poziomu głośności |
| Wejście rozszerzone | Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania |

Odpowiednie do

| | |
|-----|--|
| Q.x | |
|-----|--|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |