



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PP-2Z-LED-24V

Przełącznik elektromagnetyczny obud.PDT

Index: PP-2Z-LED-24V

Konfiguracja styków: 2 x styki zwierne (NO)

Prąd obciążenia: 2 x 16 A (160 A/20 ms)

Napięcie zasilania: 7÷30 V AC / 9÷40 V DC

Przełącznik elektromagnetyczny w obudowie do bezpośredniego montażu w puszcze podtynkowej O60.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Wersja przełącznika „LED” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Działanie

Podanie napięcia zasilania na przełącznik powoduje przełączenie styków. Stan załączenia przełącznika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	7-30 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	9-40 V

Liczba styków zwiernych	2
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Szerokość	48 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	25 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Podwójny
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat