



85345177



K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, alu, lak.

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Wymiary

Wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
Zalecana wysokość montażu	1,10 - 1,10 m

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	1 s
----------------------	-----

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	180 min
-----------------------	---------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
Kąt detekcji w poziomie	90 - 180

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	<p>Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające</p> <p>Z funkcją pamięci do symulacji obecności</p> <p>Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku</p> <p>Z blokadą przycisków</p> <p>Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny</p> <p>Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)</p>
---------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----