



85745231



## R.X/1930/Glas KNX RF quicklink łącznik czasowy cz

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
Protokół radiowy	KNX Radio

#### Sprzęt

Liczba kanałów	1
Przełączanie na czas letni/zimowy	Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

#### Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego	2 h
Zasilanie rezerwowe akumulatora	8 h
Rezerwa mocy w latach	0 y

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

#### Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika Z blokadą przycisków Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia) Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

#### Wymiary

Głębokość	30,50 mm
-----------	----------

#### Odpowiednie do

R. x	
------	--

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----