



85346177

#### K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, alu, lak.

##### Specyfikacja techniczna

###### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
Minimalny cykl pracy	1 s

###### Wymiary

Wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
Zalecana wysokość montażu	2,20 - 2,20 m

###### Funkcje

Maksymalny cykl pracy	180 min
-----------------------	---------

###### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

###### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

###### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

###### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
Kąt detekcji w poziomie	90 - 180

###### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

###### Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

###### Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające, Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
---------	---