F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

SCO-803

Ściemniacz oświetlenia LED "z pamięcią" 12V DC, 36W, do puszki podtynkowej.

Index: SCO-803

Zastosowanie: **ściemnialne oświetlenie LED**

Montaż: **puszka podtynkowa Ø60**

Moc podłączonych LED: **36 W**

Ściemniacz LED 12V SCO-803 służy **do załączania i wyłączania oświetlenia LED** z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego).

5 908312 595137

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Jak działa ściemniacz LED 12V SCO-803?

Załączenie oświetlenia LED następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem włącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie oświetlenia nastąpi po następnym impulsie. Przytrzymanie przycisku >1sek. umożliwia ustawienie żądanego natężenia **oświetlenia LED** (płynna pulsacja oświetlenia w pętli JAŚNIEJ→CIEMNIEJ→JAŚNIEJ).

Po każdym załączeniu oświetlenie powraca do uprzednio ustawionej jasności.

Oświetlenie LED może być sterowane za pomocą wielu przycisków połączonych równolegle rozmieszczonych w różnych punktach pomieszczenia.

Uwaga!

Ściemniacz oświetlenia LED 12V SCO-803 nie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

DANE TECHNICZNE

Sterowanie przez Bluetooth	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Ściemniacz szeregowy	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Pamięć poziomu jasności	Tak
Do zastosowania z przyciskiem	Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	Nie
Regulowana jasność minimalna	Nie
Bezhalogenowe	Tak
Przezroczysty	Nie
Zakres częstotliwości	0-0 Hz
Szerokość osprzętu	50 mm
Wysokość osprzętu	50 mm
Głębokość osprzętu	13 mm
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Sposób działania	Przycisk
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Sposób mocowania	Inne
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony (IP)	IP20
Liczba jednostek	1
Numer RAL (zbliżony)	7005
Napięcie znamionowe	11-14 V

Pobór mocy	0,1 W
Min. głębokość puszki montażowej	20 mm
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Szary
Odporność udarowa	IK00
Typ połączenia	Inne
Maks. moc przełączana LED	0 W
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0

Instrukcja

Deklaracja CE

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl