



ERD217

## Przełącznik instalacyjny 24VAC 2NC 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Rodzaj połączenia

|   |                        |
|---|------------------------|
| Rodzaj styku                              | 2NC                    |
| Liczba styków                             | 2                      |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|  |             |
|--|-------------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 4000 V      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 250 V       |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 230 V |
| Napięcie sterowania AC                 | 24 - 24 V   |
| Napięcie sterowania DC                 | 0 - 0 V     |

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

#### Wytrzymałość

|   |        |
|---|--------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 100000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 30000  |

#### Moc

|  |          |
|--|----------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2 W      |
| Maksymalna moc pobierana                     | 10,70 VA |

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 83 mm    |
| Szerokość | 17,85 mm |
| Głębokość | 60 mm    |

#### Sprzęt

|  |                |
|--|----------------|
| Liczba styków NO                           | 0              |
| Liczba styków NC                           | 2              |
| Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego | Tak            |
| <b>Instalacja, montaż</b>                  |                |
| Nominalny moment dokręcania                | 1,20 - 1,20 Nm |