



85345126



IP20



**Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, antracyt, aksamit lak.**

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

##### Wymiary

Wysokość montażu 1,10 - 1,10 m

Zalecana wysokość montażu 1,10 - 1,10 m

##### Ustawienia

Minimalny cykl pracy 1 s

##### Funkcje

Maksymalny cykl pracy 180 min

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

##### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

##### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

##### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany 45 - 90 °

Kąt detekcji w poziomie 90 - 180

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

##### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające  
Z funkcją pamięci do symulacji obecności  
Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku  
Z blokadą przycisków  
Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak