



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



LK-701Y

Lampka kontrolna zasilania 1/3S 1xLED ŻÓŁTA

Index: LK-701Y

Lampka kontrolna LK-701Y 230 V służy do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w obwodzie elektrycznym.

Kolor LED x 1 żółty



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Niewielki rozmiar obudowy (szerokość 6,2 mm) pozwala na zaoszczędzenie miejsca w rozdzielni.

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej diody LED włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż 25 A, obwód podłączenia lampki należy dobezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 6 A.

Rodzaje lampek kontrolnych LK-701

IndexKolorNapięcieInstrukcja



LK-701G-24V 1 x zielony 12+48 V AC / 12+60 V DC [Pobierz](#)

LK-701G-110V 1 x zielony 110 V+N [Pobierz](#)



LK-701G 1 x zielony 230 V+N

[Pobierz](#)



LK-701R-24V 1 x czerwony 12+48 V AC / 12+60 V DC [Pobierz](#)



LK-701R-110V 1 x czerwony 110 V+N




[Pobierz](#)



LK-701R 1 x czerwony 230 V+N

[Pobierz](#)

LK-701Y-24V 1 x żółty 12+48 V AC / 12+60 V DC [Pobierz](#)

			
	LK-701Y-110V	1 x żółty	110 V+N Pobierz
	LK-701Y	1 x żółty	230 V+N Pobierz

DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0,3
Napięcie znamionowe	230 V
Maksymalna moc źródła światła	0,15 W
Kolor klosza	Żółty
Źródło światła	LED
Trzonek źródła światła	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE