



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



OM-631

Ogranicznik mocy

Index: OM-631

Regulowana moc zadziałania 200-1000 VA.
Ze stałym czasem powrotu.

Ogranicznik mocy OM-631 służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.



5 908312 592082

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Ogranicznik mocy OM-631 pozwala na zasilanie obwodu, gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym przez ogranicznik mocy powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej, nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu. Ogranicznik mocy OM-631 posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1,5÷2 s), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy.

Uwaga!

Ogranicznik mocy OM-631 nie współpracuje z oświetleniem LED.

Ogranicznika nie należy stosować w układach z elektronicznym zapłonem (światłówki energooszczędne), zasilaczami impulsowymi i innymi urządzeniami generującymi harmoniczne od 3 wzwyż.

DANE TECHNICZNE

Maksymalna moc pozorna	1000 VA
Znamionowy prąd ciągły Iu	4 A

Ogranicznik prądu zwarcowego	Nie
Sposób montażu	Szyna DIN
Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy Iq	0 kA

Instrukcja

Deklaracja Reach

Deklaracja RoHS