



12031606

B.X Płytką czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj., ant

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia

| | |
|------------------|----------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Kabel/złącze koncentryczne |
| Liczba połączeń | 2, 3 |

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Antracyt |
| Kod RAL | 7021 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka | Stan surowy |

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 9 mm |

Łączność

| | |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------|--------------------|
| Oznaczenie | Bez pola opisowego |
| Wyjścia | Z wyjściem prostym |
| Systemy powiązane | Berker B.x |