



75319-39

Ściemniacz obrotowy

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---------------|
| Seria | Simon 82 | Klasa ETIM | EC000025 Ściemniacz | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | ściemniacz obrotowy | Rodzaj materiału | metal | EAN opakowanie jednostkowe | 8421053060483 |
| Typ produktu | mechanizm | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Wys. opak. jedn. | 5,7 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Wykończenie powierzchni | nie dotyczy | Szer. opak. jedn. | 7,6 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Długość opakowania jednostkowego | 7,6 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1 kg |
| Uwagi | Możliwa współpraca z łącznikiem schodowym | Wysokość produktu | 75 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 5,7 cm |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz | Szerokość produktu | 75 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 7,6 cm |
| Moc znamionowa | 420 VA | Głębokość produktu | 51,5 mm | Długość opakowania zbiorczego | 7,6 cm |
| | | Głębokość wbudowania | 31 mm | | |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | pokrętko | | |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Do źródeł światła | LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE | | |
| | | Do zastosowania z czujnikiem obecności | nie | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem | tak | | |
| | | Pamięć poziomu jasności | tak | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem radiowym | nie | | |
| | | Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | nie | | |
| | | Rodzaj obciążenia | Uniwersalny | | |
| | | Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | nie | | |
| | | Ściemniacz szeregowy | tak | | |