



BMCR10T.01/21

Łącznik z czujnikiem ruchu, inox, metalizowany

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	inox, metalizowany	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	EAN opakowanie jednostkowe	5902787555375
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1244 kg
Rodzaj napięcia	AC	Głębokość produktu	51 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Głębokość wbudowania	28 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks	Model	Czujnik ruchu	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE		
				Długość opakowania zbiorczego	23 cm