



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DMA-1T

Jednofazowy, cyfrowy wskaźnik prądu

Index: DMA-1T

Panelowy. Jednofazowy.

Wskaźnik natężenia prądu DMA-1T służy do ciągłego odczytu wartości obciążenia obwodu elektrycznego sieci jednofazowej.



5 908312 591795 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar bezpośredni w zakresie 0÷5 Aa.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych
- przeskalowanie wskaźnika pod odpowiednie wartości przekładnika za pomocą trzech przycisków na czole wskaźnika.
- pomiar pośredni z zastosowaniem przekładników prądowych w standardowych wykonaniach prądowych z zakresu 1÷9000/5 A.

DANE TECHNICZNE

Wartość końcowa skali	9000 A
Połączenie przez przekładnik	Tak
Klasa dokładności	1
Straty mocy	3 W
Skala ponadzakresowa	Nie
Legalizowany	Nie
Model	Montaż czołowy
Wersja modułowa	Nie
Szerokość	72 mm

Wysokość	72 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Wskazówka holowana	Nie
Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	0-9000 A
Rodzaj napięcia	AC
System pomiarowy	Cyfrowy
Zakres pomiarowy	0-9000 mm

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat