

Czujnik ruchu 360st. IP20, 800W, do sufitów podwieszanych, mini

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-235 | Ean: 5901752484559

ORNO

OPIS PRODUKTU

Małogabarytowy czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Czujnik charakteryzuje wyższa inteligencja i większa dokładność, która umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych ruchów. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	800
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	200 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Tak
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø50 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø50 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	66.5 mm
Kąt widzenia:	360°
Wymiary otworu montażowego:	Ø40 mm
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø6m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



