



LNH00025M6

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 25A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH000
Charakterystyka bezpiecznika	gG

##### Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
-----------------	------

##### Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

##### Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
-----------------------------------------------------------------------------------	-------

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,80 W
----------------------------------------------	--------

##### Wymiary

Wysokość	79 mm
Szerokość	20,80 mm
Głębokość	52,5 mm