

## Czujnik ruchu 360 st. IP20, 800W, ultra płaski - 2,5cm, mini

Marka: Orno | Symbol: OR-CR-258 | Ean: 5900378650270



### OPIS PRODUKTU

Małogabarytowy, ultra płaski czujnik, służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

Max. obciążenie:	800
Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	200 W
Wyjście przekaźnikowe:	Tak
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Czujnik obecności:	Nie
Kolor:	biały
Montaż:	natynkowy
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	Ø102 mm
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	Ø102 mm
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	24.9 mm
Inne cechy:	ultra płaska budowa
Kąt widzenia:	360°
Typ czujnika:	podczerwień
Zasięg detekcji:	Ø8m m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	<3–2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Nie



