

## 3-fazowy licznik energii elektrycznej, 80A, MID, 4,5 modułu, DIN TH-35mm

Marka: Orno | Symbol: OR-WE-520 | Ean: 5900378653011

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie trójfazowym. Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (6+2). Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 80A, min. prąd: 0,25A, częstotliwość impulsów: 800 imp/kWh, klasa dokładności B, obudowa o

szerokości trzech modułów, montaż na szynie DIN TH-35 mm, wyjście impulsowe: zasilanie 12~27V, prąd  $\leq 27\text{mA}$ , impuls = 80ms. Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy MID 2014/32/EU."

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Podświetlenie:	Tak
Typ:	trójfazowy
Prąd bazowy (I <sub>b</sub> ):	5 A
Stopień ochrony (IP):	51
Prąd maksymalny (I <sub>max</sub> ):	80 A
Prąd minimalny (I <sub>min</sub> ):	0.25 A
Częstotliwość impulsów:	800 imp/kWh
Klasa dokładności pomiaru:	B
Wyjście impulsowe:	Tak
Wymiary - głębokość:	65 mm
Wielotaryfowość:	Nie
Wymiary - szerokość:	76 mm
Ilość modułów:	4.5
Wyświetlacz - ilość cyfr:	6 + 2
Wymiary - wysokość:	100 mm
Zgodność z MID (2014/32/EU):	Tak
Protokół komunikacyjny:	brak
Porty:	brak



