



LF432G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-14 14x51mm gG 32A 500VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	14 x 51

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3,50 W
--	--------

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	500 - 500 V

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania	C
----------------------------	---

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak