



29807004

## K.5 Radio Touch DAB+ z głośnikiem stal szlachetna

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	87,5 - 108,0 MHz

#### Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Stal szlachetna
Obróbka	Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość	70,80 mm
Szerokość	141,60 mm
Głębokość	46,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	33 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny głośnika	1 - 1 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodu	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>

#### Funkcje

Zintegrowany zegar DCF	Tak
------------------------	-----

#### Przechowywanie

Liczba pozycji w pamięci	16
--------------------------	----

#### Sprzęt

Typ wyświetlacza	Cyfrowy
------------------	---------

#### Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rozgałęzienie	Z 2 przyłączami głośników
Montaż	Śruba mocująca poprzez płytkę nośną Montaż pojedynczy i kombinowany
Funkcja	Budzik z funkcją drzemki Timer snu Odliczanie Regulacja poziomu głośności
Wejście rozszerzone	Wejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania

#### Odpowiednie do

K.x	
-----	--

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak